

# Laserliner®

## ActiveFinder Plus



### Arbejd sikkert på elektriske linjer - i praktisk pen størrelse

Rev.0317



Kontaktløs detektion af direkte linjer fra  
24 V AC til 1000 V AC

- Finder elektriske spændinger i kabler, stikkontakter, pæreåbninger og sikringer
- Finder brud i ledninger og kabler
- CAT III - 1000 V - kan bruges til måling i hele bygningsinstallationer
- Ekstremt høj følsomhed til at sporre ledninger i store dybder (Zoom)
- Lys synlig LED til signalering af elektrisk spændinger
- Superlys, integreret lommelygte med separat ON / OFF-knap
- Kompakt design med praktisk klips, praktisk til skjortelommer og værktøjskasser
- Robust, slagfast kvalitetskabinet

#### TEKNISK DATA

**INDIKATOR LED**

**VOLT OMRÅDE**

24 V AC ~ 1000 V AC  
Frekvens 50 ... 60 Hz

**KATEGORI**

CAT III - 1000 V Pollution grad 2

**LOMMELYGTE**

hvid LED

**STRØMFORSYNING**

2 x 1.5 AAA (NEDA 24A/IEC LR 03)

**DRIFTBETINGELSE** -10 ... 50°C, Max.  
FUGTIGHED 80% rH,

**OPBEVARINGSBETINGELSE**

-10 ... 60°C, Max. FUGTIGHED 80%

**DIMENSION (W x H x D)**

158 x 21 x 25 mm

**vægt** 48 g



ZOOM function

Super-bright flashlight



#### ActiveFinder Plus

inclusive softbag

+ batteries (2 x 1.5 AAA)

**Packing dimension (W x H x D)**

-

ARTICLE	ARTICLE NO	EAN-CODE	PU
ActiveFinder Plus	083.011A	4 021563 695638	5

CAT III  
1000V

2x  
AAA



SOFT